

# AVR32F

## جدول مشخصات فنی



135-265V	ولتاژ ورودی	
تکفاز	فاز	
220±12V	ولتاژ خروجی	
32A <sub>max</sub>	جریان خروجی	
8000VA <sub>max</sub>	توان خروجی	
کمتر از 0.9	ضریب بار	
64A	جریان استارت	
50/60Hz	فرکانس	
3min	زمان تاخیر وصل	
370*422*184	بدون بسته‌بندی	ابعاد (mm)
395*445*245	با بسته‌بندی	[ارتفاع * عمق * عرض]
29	خالص	وزن
30.6	با بسته‌بندی	(kg)

## معرفی دستگاه

ترانس اتوماتیک ۸ کیلو وات مدل AVR32F، محافظت و تقویت یا تضعیف برق تک‌فاز ساختمان‌ها تا ۳۲ آمپر و یا کولرهای گازی تا قدرت ۲۴۰۰۰ بی‌تی‌یو را انجام می‌دهد. هشداردهنده صوتی در شرایط بار اضافی و فیلتر نویزگیر از قابلیت‌های این دستگاه می‌باشد.

## قابلیت‌های ویژه

- تقویت و تثبیت ولتاژ برق شهر
- مجهز به سیستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز
- مجهز به فیلتر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی در مقابل نویزها و اختلالات برق شهر
- مجهز به هشداردهنده صوتی جهت اعلام اضافه بار
- مجهز به کلید مخصوص جهت استفاده از روشنایی هنگام کاهش ناگهانی برق شهر
- مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر
- حفاظت در مقابل رعد و برق و تغییرات ناگهانی برق شهر

# AVR25C

## جدول مشخصات فنی



155-265V	ولتاژ ورودی	
تکفاز	فاز	
220±12V	ولتاژ خروجی	
25A <sub>max</sub>	جریان خروجی	
6000VA <sub>max</sub>	توان خروجی	
کمتر از 0.9	ضریب بار	
50A	جریان استارت	
50/60Hz	فرکانس	
3min	زمان تاخیر وصل	
305*377*179	بدون بسته‌بندی	ابعاد (mm) [ارتفاع * عمق * عرض]
330*390*235	با بسته‌بندی	
21	خالص	وزن
22.5	با بسته‌بندی	(kg)

## معرفی دستگاه

ترانس اتوماتیک ۶ کیلو وات مدل AVR25C، محافظت و تقویت یا تضعیف برق تک‌فاز ساختمان‌ها تا ۲۵ آمپر و یا کولرهای گازی تا قدرت ۲۴۰۰۰ بی‌تی‌یو را انجام می‌دهد. هشداردهنده صوتی در شرایط بار اضافی و فیلتر نویزگیر از قابلیت‌های این دستگاه می‌باشد.

## قابلیت‌های ویژه

- تقویت و تثبیت ولتاژ برق شهر
- مجهز به سیستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز
- مجهز به فیلتر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی در مقابل نویزها و اختلالات برق شهر
- مجهز به هشداردهنده صوتی جهت اعلام اضافه بار
- مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر
- حفاظت در مقابل رعد و برق و تغییرات ناگهانی برق شهر

# AVR40

## جدول مشخصات فنی



165-235V	ولتاژ ورودی	
تکفاز	فاز	
220±13V	ولتاژ خروجی	
5.5A <sub>max</sub>	جریان خروجی	
2000VA <sub>max</sub>	توان خروجی	
کمتر از 0.6	ضریب بار	
11A	جریان استارت	
50/60Hz	فرکانس	
5min	زمان تاخیر وصل	
154*199*162	بدون بسته بندی	ابعاد (mm)
195*285*215	با بسته بندی	[ارتفاع * عمق * عرض]
6.1	خالص	وزن
6.5	با بسته بندی	(kg)

## معرفی دستگاه

ترانس اتوماتیک فاراتل مدل AVR40 مخصوص یخچال و فریزر تا چهل فوت با مشخصات کاملاً پیشرفته، بخوبی از یخچال و فریزر در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، خطرات ناشی از رعد و برق و غیره محافظت می نماید.

## قابلیت های ویژه

- تقویت و تثبیت ولتاژ برق شهر
- مجهز به سیستم حفاظت در مقابل ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز
- مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت دستگاه های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر
- حفاظت در مقابل افزایش دمای داخلی

# DigiPower6

## جدول مشخصات فنی



155-280V	ولتاژ ورودی	
تکفاز	فاز	
220±13V	ولتاژ خروجی	
6A <sub>max</sub>	جریان خروجی	
2000VA <sub>max</sub>	توان خروجی	
کمتر از 0.5	ضریب بار	
18A	جریان استارت	
50/60Hz	فرکانس	
3min	زمان تاخیر وصل	
154*199*162	بدون بسته‌بندی	ابعاد (mm) [ارتفاع * عمق * عرض]
195*285*215	با بسته‌بندی	
6.1	خالص	وزن (kg)
6.5	با بسته‌بندی	

## معرفی دستگاه

ترانس اتوماتیک فاراتل مدل DigiPower6 مخصوص یخچال و فریزرهای خانگی (انواع معمولی و انواع سایید بای سایید جدید دیجیتال) تولید شده است. استفاده از میکروکنترلرهای سریع و تکنولوژی کنترل دیجیتال، توانمندی‌های ارزشمندی را برای این دستگاه به ارمغان آورده است و باعث شده به خوبی از یخچال و فریزر در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، خطرات ناشی از رعد و برق و غیره محافظت نماید.

## قابلیت‌های ویژه

- مجهز بودن به سیستم هوشمند میکروکنترلر
- امکان ردیابی عیوب دستگاه به طور اتوماتیک
- ایجاد آلارم صوتی و قطع خروجی (جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه‌های مصرف‌کننده)
- مجهز بودن به سیستم حفاظت از دستگاه‌های مصرف‌کننده در برابر نوسانات شدید برق و صاعقه و تغییرات ناگهانی برق شهر
- مجهز بودن به فیلتر نویز برای حفاظت از مدارهای حساس موجود در یخچال و فریزرهای جدید
- امکان کار با ژنراتورهای اضطراری توان پایین
- حفاظت در مقابل رعد و برق و تغییرات ناگهانی برق شهر

## تماس با فاراتل

## - سازمان فروش

آدرس پستی: تهران، خیابان انقلاب، مقابل خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، کوی کندوان، شماره ۱۲، ساختمان فاراتل، کد پستی ۱۱۳۱۸۳۴۹۱۴
تلفن: (۵) ۰۲۱ - ۶۶۷۰۰۰۰۱
فکس: ۰۲۱ - ۶۶۷۰۹۴۹۳
پست الکترونیکی: sales@faratel.com
سایت: http://www.faratel.com

## - مرکز خدمات پس از فروش

آدرس پستی: تهران، کیلومتر پنجم جاده قدیم کرج، خیابان صنایع فلزی، خیابان هفده شهریور (شادآباد)، خیابان ۳۵ متری شهید عبدالرحیمی، کد پستی ۱۳۷۸۷۶۳۵۱۱
تلفن: ۰۲۱ - ۶۱۹۲۲
فکس: ۰۲۱ - ۶۶۸۰۵۵۲۵
پست الکترونیکی: support@faratel.com
سایت: http://www.faratel.com/support

## - نظرات و شکایات

خواهشمند است جهت شرکت در نظرسنجی و یا اعلام شکایات خود به سایت فاراتل مراجعه و فرم‌های مربوطه را تکمیل نمایید.